

ARTO20-Netzteil 230/24 Volt DC



- dimmbar mit Phasenabschrittdimmer; Dimmbereich 20 - 100 %

	Farbe	Watt	Abmessung	Ausführung
76.50431.11	weiss	30 W	LxBxH: 155x54x20 mm	ohne Stecksystem
76.50432.11	weiss	60 W	LxBxH: 178x61x24 mm	ohne Stecksystem
76.50437.11	weiss	30 W	LxBxH: 155x54x20 mm	Lin24-Stecksystem
76.50438.11	weiss	60 W	LxBxH: 178x61x24 mm	Lin24-Stecksystem

i Dimmer: UP-Drehdimmer Phasenabschnitt oder UP-Drehdimmer Universal beim EG bestellen, z.B. E-Nr. 548270000 bzw. E-Nr. 548240000.



ARTO67-Netzteil 230/24 Volt DC



- dimmbar mit Phasenabschrittdimmer; Dimmbereich 20 - 100 %

	Farbe	Watt	Abmessung	Ausführung
76.50433.00	weiss	96 W	LxBxH: 228x70x42 mm	ohne Stecksystem
76.50434.00	weiss	150 W	LxBxH: 255x78x46 mm	ohne Stecksystem
76.50439.00	weiss	96 W	LxBxH: 228x70x42 mm	Lin24-Stecksystem
76.50440.00	weiss	150 W	LxBxH: 255x78x46 mm	Lin24-Stecksystem

i Dimmer: UP-Drehdimmer Phasenabschnitt oder UP-Drehdimmer Universal beim EG bestellen, z.B. E-Nr. 548270000 bzw. E-Nr. 548240000.



i Technische Informationen und Legende zu Ikonen ab Seite A-1.162.