

Jo - Netzteil 230/12 Volt DC



- primäre Leitung 2000 mm mit Eurofachstecker
- codiert für LED-Leuchte mit Jo-Stecker

	Farbe	Watt	Verteiler	Abmessung
76.19020.11	weiss	15 W	6-fach	LxBxH: 103x35.5x16 mm
76.19009.11	weiss	20 W	6-fach	LxBxH: 103x35.5x16 mm
76.19022.11	weiss	30 W	6-fach	LxBxH: 154x50x14 mm
76.19023.11	weiss	50 W	12-fach	LxBxH: 159.9x57.8x18 mm

i Codiert für LED-Leuchten:

- Syno 58, Syno TL 58, Moon 58 (Seite A-1.80)
- Pinaro 58 (Seite A-1.81)
- Mesa 78 (Seite A-1.83)
- Moon TL 68 (Seite A-1.82)
- Pico (Seite A-1.96.1)
- Manoto (Seite A-1.92)



Jo - Verteiler 12 Volt



	Farbe	Leistung	Verteiler
76.19954.29	schwarz	max. 36 W/3 A	6-fach



Jo - Verlängerungsleitung 12 Volt



	Farbe	Leistung	Länge
76.19950.29	schwarz	max. 36 W/3 A	1000 mm
76.19951.29	schwarz	max. 36 W/3 A	1800 mm



i Auslastung von Netzteilen

- Der Sicherheitspuffer sollte bei allen Netzteilen 10 % betragen!
- Berechnung: 3 x 5 Watt Spots = 15 Watt, passendes Netzteil: 20 Watt

i Technische Informationen und Legende zu Ikonen ab Seite A-1.162.